

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 330H

| DMP 330H                                      |                   | XXXX | XXXX | X | XXX | XXX | XXX |
|---|-------------------|------|------|---|-----|-----|-----|
| <b>ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ</b>                    |                   |      |      |   |     |     |     |
| Избыточное (1...160 бар)                      |                   | 330H |      |   |     |     |     |
| <b>ДИАПАЗОН</b>                               | <b>Перегрузка</b> |      |      |   |     |     |     |
| 0...1,0 бар                                   | 7,0 бар           |      | 1001 |   |     |     |     |
| 0...1,6 бар                                   | 12,0 бар          |      | 1601 |   |     |     |     |
| 0...2,5 бар                                   | 25,0 бар          |      | 2501 |   |     |     |     |
| 0...4,0 бар                                   | 50,0 бар          |      | 4001 |   |     |     |     |
| 0...6,0 бар                                   | 50,0 бар          |      | 6001 |   |     |     |     |
| 0...10,0 бар                                  | 120,0 бар         |      | 1002 |   |     |     |     |
| 0...16,0 бар                                  | 120,0 бар         |      | 1602 |   |     |     |     |
| 0...25,0 бар                                  | 250,0 бар         |      | 2502 |   |     |     |     |
| 0...40,0 бар                                  | 400,0 бар         |      | 4002 |   |     |     |     |
| 0...60,0 бар                                  | 400,0 бар         |      | 6002 |   |     |     |     |
| 0...100,0 бар                                 | 600,0 бар         |      | 1003 |   |     |     |     |
| 0...160,0 бар                                 | 600,0 бар         |      | 1603 |   |     |     |     |
| <b>ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ</b>                        |                   |      |      |   |     |     |     |
| 4...20 мА / 2-х пров.                         |                   |      |      | 1 |     |     |     |
| 0...10 В / 3-х пров.                          |                   |      |      | 3 |     |     |     |
| Другой (указать при заказе)                   |                   |      |      | 9 |     |     |     |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>            |                   |      |      |   |     |     |     |
| Разъем DIN 43650 (IP 65)                      |                   |      |      |   | 100 |     |     |
| Кабельный ввод PG7 / 2 м кабель (IP 67)       |                   |      |      |   | 400 |     |     |
| <b>МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>             |                   |      |      |   |     |     |     |
| G 1/2" DIN 3852                               |                   |      |      |   |     | 100 |     |
| G 1/2" EN 837-1/-3                            |                   |      |      |   |     | 200 |     |
| G 1/4" DIN 3852                               |                   |      |      |   |     | 300 |     |
| G 1/4" EN 837-1/-3                            |                   |      |      |   |     | 400 |     |
| M20x1,5 DIN 3852                              |                   |      |      |   |     | 500 |     |
| M20x1,5 EN 837-1/-3                           |                   |      |      |   |     | 800 |     |
| <b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>                             |                   |      |      |   |     |     |     |
| Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) |                   |      |      |   |     |     | 00R |

**Пример**

DMP 330H-6001-1-100-100-00R